

Описание процедуры обновления модуля Laurent до версии Lc05

14 Октября 2014

Данный документ описывает процедуру обновления внутреннего программного обеспечения модуля *Laurent* до версии *Lc05*.



По окончании процедуры обновления все ранее сохраненные настройки как IP, MAC адреса, пароли доступа и т.д. могут быть стерты и восстановлены в значения по умолчанию.

Процедура обновления прошивки:

1. Подключить модуль к сети
2. Подать питание на модуль
3. Закрывать все соединения с модулем, если таковые были установлены (Web-интерфейс, TCP порт 2424, TCP порт 2525)
4. Запустить программу *KeLoader_Lc05.exe* (Поддержка Windows XP, Windows 7/8)

В случае использования Windows 7/8 возможно потребуется запуск приложения с правами администратора.

5. Указать IP адрес модуля (по умолчанию 192.168.0.101) и пароль доступа (по умолчанию, *Laurent*)
6. Нажать кнопку *Подключить*
7. Дождаться завершения процедуры обновления (обычно около 20-30 сек)
8. Далее необходимо провести обновление Web-интерфейса (данный пункт следует пропустить, если у вас уже установлена версия web-интерфейса LW05) :

- Открыть браузер, перейти на следующую страницу:

http://192.168.0.101/web_update

Следует использовать текущий IP адрес модуля. 192.168.0.101 – адрес по умолчанию.

- Ввести логин / пароль доступа (*admin / Laurent*)

Следует использовать текущий пароль модуля. “Laurent” – пароль по умолчанию.

- Указать путь к образу Web-интерфейса: *Laurent_Official_WI_LW5.0.bin*
- Нажать кнопку *Загрузить / Upload*
- Дождаться завершения процедуры загрузки нового Web-интерфейса (обычно около 30-40 сек)

Процедура обновления “прошивки” и Web-интерфейса закончена.



© 2014 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
www.kernelchip.ru